

if Aggiornamento Firmware D70

Con l'aggiornamento firmware A e B portato alla versione 2.00, si apportano le variazioni ed integrazioni di seguito indicate.

Menu Fotocamera

La rappresentazione grafica dei menu è stata ridisegnata per una più facile lettura.



Menu prima dell'aggiornamento




Menu dopo l'aggiornamento


Opzioni di Stampa PictBridge

Durante la stampa diretta effettuata con connessione USB si può adesso impostare la dimensione del formato pagina. Le procedure descritte nelle pagine 177 e 180 della *Guida Nikon alla Fotografia Digitale con la D70*, riportano le variazioni di seguito:

1 Collegare la stampante come descritto a pagina 176 della *Guida Nikon alla Fotografia Digitale con la D70* ed accendere la fotocamera. Sul monitor della fotocamera sarà rappresentata la schermata di benvenuto seguita dal menu PictBridge.



2 Premere il multi-selettore in alto o in basso per evidenziare Impostazioni "Imposta" e premere il multi-selettore verso destra per la conferma.



3 Sarà visualizzato il menu mostrato a destra; premere il multi-selettore in alto o in basso per evidenziare l'opzione ricercata quindi premere il multi-selettore verso destra per confermare la selezione.



Opzioni	Descrizione
Eseguito	Salvare i cambiamenti e tornare al menu PictBridge.
Dimensione carta	Scegliere il formato pagina. Premere il multi selettore in alto o in basso per evidenziare  (preimpostazione default della stampante in uso o formato pagina selezionato), 89 mm x 127 mm , 127 mm x 178 mm , Hagaki , 100 mm x 150 mm , 4" x 6" , 203 mm x 254 mm , Letter , A3 , o A4 , quindi premere verso destra per confermare la selezione.
Stampa Data	Selezionare per inserire la data di registrazione su ogni foto.
Senza bordi	Selezionare per stampare le fotografie "al vivo" evitando i contorni bianchi (Se supportata; alcune stampanti ignoreranno questa opzione).

