

Se Uppdateringen av D70:s firmware

Följande funktioner blir tillgängliga när kamerans A- och B-firmware uppdateras till version 2.00.

Kamerans menyer

Kamerans menyer har designats om för att göra dem lättare att läsa.



Menyer före uppdatering




Menyer efter uppdatering


Alternativ för PictBridge-utskrift

Det går nu att välja sidstorleken vid utskrift via direkt USB-anslutning. Följande ersätter avsnittet på sidorna 177 och 180 i *Nikon guide till digital fotografi med D70*.


1 Anslut skrivaren enligt anvisningarna på sidan 176 i *Nikon guide till digital fotografi med D70* och slå sedan på kameran. En välkomstbild visas i kamerans monitor följt av en PictBridge-meny.




2 Tryck multiväljaren uppåt eller nedåt till **Inställning** och tryck den sedan åt höger.



3 Menyn till höger visas. Tryck multiväljaren uppåt eller nedåt till önskat alternativ och sedan till höger för att bekräfta valet.



Alternativ	Beskrivning
Slutfört	Spara ändringarna och återgå till PictBridge-menyn.
Pappersstorlek	Välj sidstorlek. Tryck multiväljaren uppåt eller nedåt till  (skrivarens standardinställning eller den sidstorlek som valts för den aktuella skrivaren), 89mm x 127mm, 127mm x 178mm, Hagaki, 100mm x 150mm, 4" x 6", 203mm x 254mm, Letter, A3 eller A4 , och välj sedan önskad storlek genom att trycka multiväljaren åt höger.
Datumstämpel	Markera det här alternativet om du vill skriva ut tagningsdatumet på varje bild.
Ingen kant	Markera det här alternativet om du vill skriva ut bilderna utan vit ram (om funktionen finns, vissa skrivare ignorerar denna funktion).

